

DCパワーケーブル VCP01

取扱説明書

このたびは、弊社製品をお買い上げいただきありがとうございます。ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みのうえ、製品を安全にお使いください。また、お読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず保管してください。本製品と併用いただく当社別売品および他社製品についても、ご使用前に、取扱説明書をよくお読みのうえ、製品を安全にお使いください。

主な機能

- モバイル太陽電池「バイオレッタソーラーギア」同士を本製品で接続することにより、充電式ニッケル水素電池「バイオレッタ」を急速充電することができます。
- 携帯型AV機器など、DC3V入力のモバイル機器に本製品で接続することにより、モバイル太陽電池「バイオレッタソーラーギア」からそれらの機器に電源供給ができます。

安全上のご注意

危険 取扱いを誤った場合、人が死亡または重傷を負う危険が切迫して生じることが想定される内容です。

警告 取扱いを誤った場合、人が死亡または重傷を負う可能性が想定され、軽傷または物的損害が発生する可能性が高い内容です。

注意 取扱いを誤った場合、傷害または物的損害の発生が想定される内容です。

⊙： 行為を禁止する記号です。 ①： 行為を強制する記号です。

警告 以下のことを必ずお守りください。ケガ、やけど、本製品およびご使用機器の発熱、発火、破損、電池の液もれ、発熱、発火、破裂の原因となります。

⊙「バイオレッタソーラーギア」および極性統一形DCジャック採用DC3V入力機器以外に本製品を接続しない。

⊙過充電を防ぐため、「バイオレッタソーラーギア」同士を本製品で6台以上接続しない。

⊙過充電を防ぐため、電池残量表示ランプが緑色に点灯するときは、「バイオレッタソーラーギア」同士を本製品で接続しない。

⊙過充電を防ぐため、常に人が監視できないときは、「バイオレッタソーラーギア」同士を本製品で接続したまま放置しない。

⊙「バイオレッタソーラーギア」に充電式ニッケル水素電池「バイオレッタ」単3形または単4形が2本入っていないときは、本製品でDC3V入力機器に接続しない。

⊙ショート、分解、改造、変形、ハンダ付けをしない。

⊙本製品のDCプラグに金属物を接触させない。

⊙雨天のときは、屋外で使わない。

⊙水に入れたり、濡らしたり、濡れた手でさわったりしない。

⊙火気に近づけない。

⊙炎天下の密閉車内、ストーブの近くなど、高温の場所で使用、保管しない。

①電池や使用機器から液がもれたときは、使用を中止する。

①電池や使用機器が高熱を発生したときは、使用を中止する。

①乳幼児の手の届かないところで使用、保管する。

①小児が使用するときは、保護者が正しく使用方法を教える。

使用上のご注意

●本製品のご使用には、モバイル太陽電池「バイオレッタソーラーギア」および充電式ニッケル水素電池「バイオレッタ」単3形または単4形2本が別途必要です。

●極性統一形DCジャック採用DC3V入力機器（DC入力ジャックに以下の表示のある機器）以外の機器には、電源供給できません。



●本製品の接続によるご使用機器の破損、データ内容の消失、事業の中断、事業機会の逸失等により生じた損害に関して、当社では一切その責任を負いかねますので、あらかじめご了承のうえ、ご使用ください。


主な仕様

●長さ：1.5m

ご使用方法

1. 充電式ニッケル水素電池「バイオレッタ」の急速充電

- 1 「バイオレッタソーラーギア」を2台～5台用意して、うち1台に、充電式ニッケル水素電池「バイオレッタ」単3形または単4形を2本入れます。
- 2 電池残量表示ボタンを押して、電池の残量を確認します。




警告 過充電を防ぐため、6台以上は接続しないでください。

警告 電池残量表示ランプが緑色に点灯するときは、過充電を防ぐため、「バイオレッタソーラーギア」同士を本製品で接続しないでください。

- 3 電池の入った「バイオレッタソーラーギア」のDC入出力ジャックと、電池の入っていない「バイオレッタソーラーギア」のDC入出力ジャックを順次本製品で接続してください。この結果、太陽電池が並列接続され発電量が増加するため、電池を急速充電することができます。



- 4 充電開始後は、1～2時間毎に、電池残量表示ボタンを押して、電池の残量を確認します。



警告 電池残量表示ランプが緑色に点灯したら、過充電を防ぐため、直ちに本製品を取りはずして、接続を中止してください。単4形電池の場合、単3形電池より短時間で満充電されるため、特にご注意ください。また、常に人が監視できないときは、「バイオレッタソーラーギア」同士を本製品で接続したまま放置しないでください。



2. DC3V入力機器への電源供給

- 1 「バイオレッタソーラーギア」に、充電式ニッケル水素電池「バイオレッタ」単3形または単4形を2本入れ、太陽光で充電します。
- 2 ご使用機器の電源スイッチをオフにし、機器側のDC3V入力ジャックと、「バイオレッタソーラーギア」のDC入出力ジャックを本製品で接続します。



注意 電池は適度に充電すれば、満充電しなくても使用できます。

- 3 ご使用機器の電源スイッチをオンにする、「バイオレッタソーラーギア」が、ご使用機器に電源を供給します。
- 4 ご使用後は、ご使用機器の電源スイッチをオフにして、本製品をご使用機器および「バイオレッタソーラーギア」から取りはずします。



注意 電源供給中に、「バイオレッタソーラーギア」の電池残量表示ボタンを押すと、電源供給を停止します。

注意 充電式ニッケル水素電池「バイオレッタ」が空になると、電源供給を停止します。ご使用機器に引き続き電源供給するときは、充電されたものと交換してください。

環境対応包装

カバー：PET 台紙：再生紙



株式会社 太陽工房

〒141-0021 東京都品川区上大崎2-10-34-1-101

Tel: 03-5423-6801 Fax: 03-5423-6802 E-mail: support@violetta.com

www.violetta.com

本製品の仕様および外観は、改良のため予告なしに変更することがあります。 Made in China 08-04-01